ARCHISS

AS-MABP03M マニュアル

AS-MABP03M ver.1

◎はじめにお読みください。

1. 本紙に記載された内容は製品の仕様、付属品の変更によって変更される場合がございます。
   記載事項は正確を期すべく細心のチェックを行っていますが、内容の正確性については保証致しかねます。
   当社は予告なしに内容を変更する権利を有します。
2. 本製品の耐荷重は開発時試験環境下での確認であり、使用時全ての状況での動作を保証するものではありません。
3. 本製品の組み立て、調節には付属品以外の工具が必要になる可能性がございます。
   本紙内には付属しない製品の画像や用語を記載することがありますが、付属品については本紙の付属品欄に記載がある物のみとなります。
4. 組み立て時は素手ではなく滑り止め / 保護用の手袋を使用いただくことお勧めいたします。
5. 他社登録商標·商標をはじめ、本紙に記載されている会社名、システム名、製品名は、一般的に各社の登録商標または商標です。

最後に、本製品をご購入いただきましてありがとうございます。本マニュアルの最新版は弊社HPの本製品ページに掲載されております。右上のVerをご確認の上、弊社HPに掲載されているVerの方が新しい場合は、そちらをご確認の上、組み立てを行ってください。

安全上のご注意（必ずお守りください）

あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐため必ずお守りいただくことを記載しております。

⚠ 危険	死亡または重傷を負う恐れが大きい内容です。
⚠ 警告	死亡または重傷を負う恐れがある内容です。
⚠ 注意	軽傷を負うことや物的損害が発生する恐れがある内容です。
⚠	気をつけていただきたい「注意喚起」の内容です。
⊘	してはいけない「禁止」の内容です。
❗	必ず実行していただく「強制」の内容です。

免責事項

お客様または第三者がこの製品の誤使用や使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた直接的、間接的損害について、法令上の賠償責任が認められる場合を除き当社は一切その責任を負いませんので予めご了承ください。

⚠ 危険

- ⊘ ·本製品を火の中、電子レンジ等に入れたり、加熱したりしないでください。事故や破損の原因となります。
- ⊘ ·本製品の分解、改造を行わないでください。事故や破損の原因となります。
  また、分解、改造の痕跡がある場合、保証期間内でも交換、修理対応をお断りさせて頂く事があります。
- ⊘ ·本製品を直射日光の当たる場所や炎天下の車中、暖房器具の傍で使用、もしくは保管をしないでください。
  事故や破損の原因となります。

⚠ 警告

- ⊘ ·本製品に強い衝撃や圧力を与えないでください。与えてしまった場合は、一旦使用をやめて各部に破損がないかを確認してください。そのまま使用を続けると破損や事故の原因となります。
- ⊘ ·水分や湿気の多い場所では本製品は使用しないでください。
- ⊘ ·液体に本製品を入れたり、濡らしたりしないでください。
- ⊘ ·濡れた手で本製品に触らないでください。
- ⊘ ·小さなお子様の手の届く場所に本製品を設置・放置しないでください。
- ⊘ ·本体にほこりが付着した場合は、乾いた布で拭き取ってください。
- ⊘ ·本製品を取り付けや設置に関しては本マニュアルに記載されている通りに行ってください。
  また、取り付けた後は、そのままデスクを動かさないでください。
- ⊘ ·本製品を振動のある場所で使用しないでください。

⚠ 注意

- ❗ ·本製品の耐荷重は 10kg です。10kg を超える機器を取り付けないでください。
- ❗ ·本製品の対応インチは目安です。耐荷重を確認し、10kg 以下の機器を取り付けてください。
- ⊘ ·以下のような場所で使用、設置をしないでください。破損や故障の原因となります。
  1. 強い磁界が発生するところ
  2. 火気の周辺や熱のこもるところ
  3. 水や水場の近辺
- ⊘ ·有機溶剤で本製品を拭かないでください。
- ⊘ ·ネジや各種部品は接続の方向を確認した上で差し込んでください。
- ❗ ·ネジ、ストッパーは付属の部品を使い、しっかりと固定してください。
- ❗ ·ネジやストッパーは時間経過とともに緩みがおきます。定期的に固定がされているかを確認してください。
- ⊘ ·取り付けるモニタの重量バランスによってはモニタを縦で使用する時に、重量が重い方に傾く可能性があります。

製品仕様

型番	：AS-MABP03M
対応PCサイズ	：最大32インチまで
耐荷重	：最大10kgまで
取付可能サイズ	：直径28～60mmまでのポールに対応
本体サイズ	：約 W114 x D382 x H142 mm
素材	：スチール / プラスチック
保証期間	：ご購入日より1年間


サポート / 連絡先

販売元


株式会社アーキサイト

〒110-0006
東京都台東区秋葉原 5-9 明治安田生命秋葉原ビル
URL：http://www.archisite.co.jp
サポートダイヤル：03-6859-0284
受付時間 10:00～12:00・13:00～17:00
（弊社指定定休日・年末年始・土日・祝祭日を除く）

付属品一覧



アーム



VESA金具
75x75/100x100



ケーブルストラップ
x2pcs

ポール固定ネジ
M8x70　x2pcs





VESA金具
固定用ネジ



六角レンチ
6mm

ネジ / ワッシャー（各4pcs）



M4x12mm



M4x16mm



ワッシャー D5




ワッシャー Φ15xΦ8x5


組み立て方法　下図をご確認の上、下記の手順で組み立ててください。

1

Φ28 ～ 45mm までのポールに取り付ける場合




Φ46 ～ 60mm までのポールに取り付ける場合



上図を確認の上、取り付けたいポールの太さに合わせて2パターンのどちらかで取り付けください。

2



下記の1-4の注意事項をご確認の上、VESA金具固定ネジが上にくるようにして、VESA金具を取り付けてください。
お使いのモニタに合わせて、ネジの経とネジの長さ(12または16mm)をお選びください。
※一般的にはM4-12mmが一番多く使用されます。

1. ネジは 75x75/100x100 モニタに対応するそれぞれの一般的なネジを付属しております。
   付属のネジが合わない場合は、ネジの強度に十分注意の上、市販の対応するものをご購入ください。
2. 使用するネジはご使用されるモニタによって異なります。取扱説明書を確認したりメーカーに問い合わせる等、取り付け可能なネジの情報を入手してから取り付けてください。
3. 本製品はVESA取り付け面が平らなモニタ用に作られております。曲面モニタ等、VESAの取り付け面が平らではないモニタは使用できないことがありますので、お取り付け前に取り付け面をお確かめください。



4. ネジの取り付けが強すぎるとモニタを破損し、弱すぎると固定がしっかりできず脱落する恐れがあります。また、取り付け時のモニタやネジの破損については弊社は一切の責任を負いかねますので、取り付け時は慎重に作業をしてください。

3

【VESA金具取り付け例】


①12mmのネジを使用

12mmのネジで金具を止める際は、ネジを締めすぎないように付属のワッシャーD5をご使用ください。

②16mmのネジを使用

16mmのネジで金具を止める際は、付属のワッシャーD5と、ワッシャーΦ15xΦ8x5をご使用ください。


※ネジを締めすぎないようご注意ください。



⚠ 製品の説明書に記載された使用方法および注意事項に反するお取り扱いによって生じた故障の場合は弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

4

モニタを取り付ける前と後には、必ずチルト角のネジ調節を行ってください。



・本製品は左図のチルト角調節ネジのみ調節が可能です。
(モニタを支える部分です。基本的には締める形になります)


・調節が可能と表記がある以外の六角レンチを使用する
ネジはモニタを付けた際に脱落しないよう、ネジ
ロック材等でしっかりと固定されています。

・モニタを取り付ける前に
(もしくは取り付けた後、前に傾くようであれば)
取り付けたモニタが傾かないよう、六角レンチ(6mm)を
使用し、しっかりと締めつけてください。
※取り付けるモニタが27インチ以上/4kg以上の
場合は基本的にネジを締める必要があります。

・締め付けが緩いとモニタが急に倒れる可能性が
ありますのでご注意ください。

・モニターを取り付ける際は下図を確認の上、
必ず2名で取り付けてください。

・モニターの取り付けが完了したらVESA金具固定ネジ
でしっかりと固定をしてください。



⚠ 緩みがないよう、しっかりと固定してください。

ケーブルストラップは左図をご確認の上、アームの
可動域を邪魔しない形で取り付けてください。